





## Drehstrom-Einbauschalter Kedu KJD18 (Ersatz für DKLD DZ05)

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Hersteller:     | Kedu         |
| Hersteller-Typ: | 1118+0135205 |
| Unsere Art.Nr.: | KJD18        |
| Gewicht:        | 0.100        |



### ■ Beschreibung

Dreipoliger Einbauschalter mit Nullspannungsauslösung für Bohrmaschinen und stationäre Elektrowerkzeuge.

Durch die Nullspannungsauslösung löst der Schalter bei Spannungsabfall (Stromausfall) aus und muss von Hand wieder eingeschaltet werden. Ein selbsttätiges, unkontrolliertes Einschalten ist damit ausgeschlossen.

Die Schaltertastatur ist durch eine Klappe mit Verriegelung abgedeckt.

### ■ Ersatz für DKLD DZ05 (Abmessungen beachten)

Der Schalter kann als Ersatz für den Schalter DKLD DZ05 (Yue Qing Dongke Electron) verwendet werden.

Beachten Sie bitte die Einbaumaße, da die Bezeichnungen bei DKLD nicht immer eindeutig sind.

### ■ Anschluss

Netzseitig wird der Schalter an den Kontakte 1, 3 und 5 angeschlossen, lastseitig an 2, 4 und 6. Auf keinen Fall darf der Schalter umgekehrt angeschlossen werden, da an der Spule sonst auch beim Ausschalten Spannung anliegt. Sollte der Schalter im ausgeschalteten Zustand "ungesund" rasseln, ist er falsch angeschlossen.

Der Schalter hat einen ausgeführten Spulenkontakt A1 mit dem er z.B. durch einen Not-Aus-Schalter, Endschalter oder einen Thermokontakt fernausgelöst werden kann.

Ist eine solche Einrichtung nicht vorhanden, ist der Anschluss A1 und der Anschluss 6 (nebeneinanderliegende Anschlüsse) zu brücken.

### ■ Technische Daten

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>Spannung</b>           | 400V~                                 |
| <b>Bemessungsfrequenz</b> | 50Hz                                  |
| <b>Spulenspannung</b>     | 400V~                                 |
| <b>Betriebsart</b>        | Dauerbetrieb                          |
| <b>Betriebsstrom Ie</b>   | AC-1 Ue:400V 13,5A, AC-3 Ue:400V 7,5A |
| <b>Polzahl</b>            | 3 (Schließer)                         |
| <b>Kontakte</b>           | zwangsöffnend                         |
| <b>Betätigungsart</b>     | mechanisch Ein/Aus                    |
| <b>Schutzart</b>          | frontseitig IP54                      |
| <b>Einbaulage</b>         | beliebig                              |
| <b>Montage</b>            | Rahmen                                |
| <b>Anschluss</b>          | Flachstecker 6,3x0,8 mm               |
| <b>Entspricht</b>         | EN60947                               |
| <b>Kennzeichnung</b>      | TÜV, CE                               |

