



Drehstrom-Motorschalter bis 7,5 kW mit Not-Aus-Taster

Hersteller: Klinger & Born
Hersteller-Typ: K3000/3Ph-400/Not-Aus/P
Unsere Art.Nr.: 0098.3008
Gewicht: 1.600

■ Beschreibung

Drehstrom-Schalter mit Unterspannungsauslösung und Not-Aus-Schlagtaster zum Nachrüsten von Maschinen bis 7.5 kW Motorleistung.

■ Eigenschaften

- 3-polig schaltend, N-Leiter nicht angeschlossen
- Schaltleistung bis 7,5 kW
- Unterspannungsauslösung
- Not-Aus-Taster
- Spritzwasser-Schutzkappe

■ Funktion

Der Schalter wird über Ein-Aus-Tasten geschaltet. Der Not-Aus-Taster schaltet die Maschine spannungsfrei. Sie kann erst wieder nach Entriegelung durch Drehen des Tasterknopfes eingeschaltet werden.

■ Montage

Der Schalter wird über die vormontierten Befestigungslaschen "[längs](#)" (Art.Nr. [0099.3007](#)) angeschraubt. Optional sind auch Befestigungslaschen "[quer](#)" (Art.Nr. [0099.3008](#)) lieferbar.

■ Technische Daten

Spannung Ue	400 V~
Schalterschütz	Klipo7.5, 230V~ mit Schockaufsatz
Spulenspannung Uc	230V~
Schaltleistung	7,5 kW 400V~/AC-3
Betätigungsart	Tasten EIN/AUS
Anschluss	Reihenklemmen für Netz- und Motoranschluss
Kabelverschraubungen	2 x M20
Gehäusematerial	Polypropylen PP
Einbaulage	beliebig
Schutzart	IP54, spritzwassergeschützt
PDF-Dokumente	Schaltplan Maßzeichnung