



Motorschalter Klinger&Born K3000, 4 kW für externen Not-Aus-Schalter

Hersteller: Klinger & Born
Hersteller-Typ: 0099.0014
Unsere Art.Nr.: 0099.0014
Gewicht: 0.690

■ Beschreibung

Unverkabelter Drehstrom-Schalter mit Unterspannungsauslösung und Anschlussmöglichkeit für einen externen Not-Aus-Schalter (Zubehör). Geeignet zum Nachrüsten z.B. von Ständerbohrmaschinen.

■ Eigenschaften

- 3-polig schaltend, N-Leiter nicht angeschlossen
- Schaltleistung bis 4 kW
- Unterspannungsauslösung
- Anschlussmöglichkeit für Not-Aus-Taster
- Anschluss über Reihenklemmen
- Spritzwasser-Schutzkappe

■ Funktion

Der Schalter wird über Ein-Aus-Tasten geschaltet. Zur Funktion ist der Anschluss eines Not-Aus-Schalters, Endschalters erforderlich.

■ Montage

Der Schalter wird über die vormontierten Befestigungslaschen "["längs"](#) (Art.Nr. 0099.3007) angeschraubt. Optional sind auch Befestigungslaschen "["quer"](#) (Art.Nr. 0099.3008) lieferbar.

■ Technische Daten

Spannung Ue	400 V~
Schalterschütz	KB-04, 230V~, Schockausführung
Spulenspannung Uc	230V~
Schaltleistung	4 kW 400V~/AC-3
Betätigungsart	Tasten EIN/AUS
Anschluss	Reihenklemmen für Netz, Motor und Not-Aus
Kabelverschraubungen	2 x M20 + 1 x M16
Einbaulage	beliebig
Schutzart	IP54, spritzwassergeschützt
PDF-Dokumente	Schaltplan Maßzeichnung

