



FTCAP Anlaufkondensator 180 µF / 320 V

Hersteller:	FTCAP Fischer & Tausche
Hersteller-Typ:	18132051,8118
Unsere Art.Nr.:	180EL320
Gewicht:	0.500

■ Beschreibung

Kondensator für den Start von Motoren, die ein hohes Anlaufmoment benötigen, z.B. bei Bodenschleifmaschinen, Kompressoren.

■ Wichtig

Der Kondensator darf nur für den Anlauf von Motoren verwendet werden. Er muss nach Motoranlauf abgeschaltet werden.

Siehe auch: [Unterschied Anlaufkondensator-Betriebskondensator](#)

■ Ausführung

Zylindrisches Aluminium-Doppelgehäuse mit seitlichem 3-adrigem Anschlusskabel ca. 250 mm lang, ohne Bodenschraube.

■ Betriebsart

Aussetzender Betrieb AB 1,7% Spieldauer 3 min. Die Einschaltdauer beträgt maximal 1,7% des gesamten Arbeitsspiels und entspricht 20 gleichmäßigen über eine Stunde verteilten Einschaltungen von je 3 Sekunden Dauer.

■ Technische Werte nach EN 60252-1 (VDE560-8)

Kapazität	180 µF ±10% Nennwert
Nennspannung	320V~ 50/60Hz
Betriebsart	Aussetzbetrieb AB
Betriebstemperatur	-10° bis +60°C
Schutzart	IP 54
Anschluss	Kabel 250 mm 3G1,5
Abmessungen (Ø x Länge)	52 x 119 mm