KAHLHORN
Technischer Handel

Dipl.-Ing. (FH) Peter Kahlhorn
Rambeeler Str. 6
23936 Upahl
UID: DE 174 168 707

Telefon: 038822 / 827953
E-Mail: info@kahlhorn.de
Web: www.kahlhorn.de

FTCAP Anlaufkondensator 250 µF / 320 V

Hersteller:	FTCAP Fischer & Tausche
Hersteller-Typ:	MDK 250/320
Unsere Art.Nr.:	250EL320
Gewicht:	0.500

Beschreibung

Kondensator 300 µF für den Schweranlauf von Einphasen-Wechselstrommotoren, bzw. bei Bodenschleifmaschinen, Kompressoren, Mühlen.

Wichtig

Der Kondensator dient ausschließlich als Anlaufkondensator.Er darf nicht als Betriebskondensator verwendet werden und muss nach Motoranlauf abgeschaltet werden. Die Abschaltung erfolgt in der Regel über Relais oder Fliehkraftschalter

Siehe auch: Unterschied Anlaufkondensator-Betriebskondensator

Ausführung

Zylindrisches Aluminium-Doppelgehäuse mit seitlichem 3-adrigen Anschlusskabel ca. 250 mm lang, ohne Bodenschraube.

Betriebsart

Aussetzender Betrieb AB 1,7% Spieldauer 3 min. Die Einschaltdauer beträgt maximal 1 ,7% des gesamten Arbeitsspieles und entspricht 20 gleichmäßigen über eine Stunde verteilten Einschaltungen von je 3 Sekunden Dauer.

Technische Werte nach EN 60252-1 (VDE560-8)

Kapazität	250 µF ±10% Nennwert
Nennspannung	320V~ 50/60Hz
Betriebsart	Aussetzbetrieb AB
Betriebstemperatur	-10° bis +60°C
Schutzart	IP 54
Anschluss	Kabel 250 mm 3G1,5
Abmessungen (Ø x Länge)	52 x 118 mm