



## Nolta Motorschutzstecker 50604225, 0,63-1,00 A, CEE 32 A

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Hersteller:     | Nolta     |
| Hersteller-Typ: | 50 604225 |
| Unsere Art.Nr.: | 50604225  |
| Gewicht:        | 1.400     |

### ■ Beschreibung

Drucktasten-Motorschutzstecker mit thermisch-elektromagnetischer Auslösung.

### ■ Eigenschaften

- Motorschutz-Einstellbereiche **0,25 - 25,0 A** (siehe Auswahlfeld)
- sicheres Abschalten bei Kurzschluss und Überlastung
- schützt Motor und Kabel vor Überlastung
- als Betriebsschalter verwendbar
- für harten Baustellen- und Industrieinsatz geeignet

### ■ Funktion / Einsatzbereiche

Die thermisch-elektromagnetische Auslösung schützt Motoren bei Phasenausfall oder Überstrom bei Überlastung. Der Schalter wird gleichzeitig als Ein-Aus-Schalter verwendet.

Zum Einsatz bei Pumpen, Kreissägen, Industriemotoren. Nolta Motorschutzstecker sind äußerst robust. Sie sind für einen harten Einsatz auf Baustellen und in der Industrie geeignet.

### ■ Versicherungen

Die Schalter bis 6,30 A sind kurzschlussfest. Für die Schalter ab 6,30 A (50604230) sind Versicherungen erforderlich.

### ■ Technische Daten

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Spannung            | 400 V~, 50-60 Hz            |
| Steckerteil         | CEE 32 A, 3P+N+E            |
| Einstellbereich(e)  | 0,25 - 25,0 A               |
| Auslösung           | thermisch-elektromagnetisch |
| Gehäusematerial     | Polycarbonat                |
| Schutzart           | IPX4, spritzwassergeschützt |
| Abmessungen (LxBxH) | 300 x 110 x 95 mm           |
| Gewicht             | ca. 1200 g                  |

### ■ Ersatz / Nachfolger der Reihe 806042..

Die Motorschutzstecker der Reihe **506042..** ersetzen die Stecker der Reihe **806042..**