

## Fußschalter Klinger & Born Fu1 mit Schutzhaube und Anschlussleitung



|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Hersteller:     | Klinger & Born |
| Hersteller-Typ: | 0001.0003      |
| Unsere Art.Nr.: | 631            |
| Gewicht:        | 1.520          |

### ■ Beschreibung

Fußschalter in Metallausführung mit seitlich geschlossener Schutzhaube. Die Haube verhindert unbeabsichtigtes Einschalten durch herabfallende Gegenstände.

**Nicht geeignet zum direkten Schalten von Motoren.**

### ■ Technische Daten

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Klinger &amp; Born Typ</b> | <b>Fu3</b>   |
| <b>Schalter</b>               | Wechsler 400 V~, tastend   |
| <b>Strom I<sub>th</sub></b>   | 10 A   |
| <b>Schaltleistung</b>         | AC-15 250V = 3,5A / 400V = 2,0A<br>DC-13 110V = 0,5A / 230V = 0,4A |
| <b>Kabelverschraubung</b>     | M20  |
| <b>Schutzart</b>              | IP54, spritzwassergeschützt  |
| <b>Anschlussleitung</b>       | 1,8 m H05RR-F 4G1  |
| <b>Abmessung HxBxT</b>        | 135x152x210 mm   |
| <b>Lackierung</b>             | Gehäuse grau, RAL7001<br>Haube gelb, RAL1003                       |