



## Nolta Kondensatorstecker 81583218, 25 µF, 1,8 A, Hand/Auto

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Hersteller:     | Nolta     |
| Hersteller-Typ: | 81 583218 |
| Unsere Art.Nr.: | 81583218  |
| Gewicht:        | 0.320     |

### ■ Beschreibung

Schutzkontakt-Stecker mit Hand-/Automatik-Schalter, integriertem Betriebskondensator 25 µF und Überstromschutz 1,0 - 8,0 A.

Der Stecker kommt zum Einsatz, wenn bauartbedingt kein Kondensator im Gerät untergebracht werden kann, z.B. bei Tiefbrunnenpumpen und

Der Kondensatorstecker ist für den Anschluss eines Schwimmerschalters geeignet. Damit können im Automatikbetrieb Pumpen über den Schwimmerschalter geschaltet werden, die bauseitig über keinen Schwimmerschalter verfügen. Im Handbetrieb läuft die Pumpe ständig, der Schwimmerschalter ist außer Betrieb.

### ■ Technische Daten

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>Spannung</b>                | 250 V~                          |
| <b>Kondensator</b>             | 25 µF                           |
| <b>Überstromschutz</b>         | 1,0 - 8,0 A                     |
| <b>Schutzart</b>               | IP44, sprühwassergeschützt      |
| <b>Steckerteil</b>             | Schutzkontakt, CEE 7/4, 2-polig |
| <b>Gehäusematerial</b>         | Polycarbonat                    |
| <b>Abmessungen (L x B x H)</b> | 140 x 66 x 88 mm                |