



## E-T-A Schutzschalter 105-P10-5,0 A

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Hersteller:     | E-T-A       |
| Hersteller-Typ: | 105-P10-5,0 |
| Unsere Art.Nr.: | 105-P10-5,0 |
| Gewicht:        | 0.050       |

### ■ Beschreibung

Einpoliger thermischer Überstrom-Schutzschalter mit Schnappbefestigung,

### ■ Eigenschaften

- Zuverlässiges Schaltverhalten durch Sprungschaltmechanismus
- unbeeinflussbare Freiauslösung
- Erfüllt die Geräteschutzschalternorm EN 60934 (IEC 60934): R-Typ, TO.
- Lieferbare Auslöseströme der Reihe 105-P10: **0,5 - 10,0 A**

### ■ Anschluss

Der Anschluss erfolgt über 6,3 mm Flachstecker. Bitte beachten Sie im Maßblatt die Anordnung der Flachstecker: Bis 6 A sind diese parallel angeordnet, von 7-10 A wie im Bild um 90° versetzt.

### ■ Ersatz für Weber Unimat T11-611 oder Kedu RB1-2

Verwendbar als Ersatz für Weber Unimat T11-611 (bitte Abmessungen beachten)  
Weitere Informationen finden Sie auf unserer [Infoseite zu Weber Unimat T11-Schaltern](#).

### ■ Technische Daten

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Nennströme</b>               | 0,5 - 10,0 A                                   |
| <b>Nennspannung</b>             | AC 240 V, DC 48 V                              |
| <b>Schutzart</b>                | Betätigungsbereich IP40, Anschlussbereich IP00 |
| <b>Isolation</b>                | im Betätigungsteil verstärkte Isolierung       |
| <b>Umgebungstemperatur</b>      | -20...60 °C                                    |
| <b>Abschaltung</b>              | thermisch (träge)                              |
| <b>Zulassung</b>                | VDE, SEV, Kema (EN 60934), CSA, UL             |
| <b>Montage</b>                  | Schnappbefestigung                             |
| <b>Einbaumaß</b>                | 11,3 x 22 mm                                   |
| <b>Anschluss</b>                | Flachstecker 6,3 mm                            |
| <b>Geräteschutzschalternorm</b> | EN 60934 (IEC 60934): R-Typ, TO                |

