



Hauptschalter S1 013/HS-F3-D-RG Unterspannungsauslösung 400V

Hersteller: Elektra Tailfingen
Hersteller-Typ: S1 013/HS-F3-D-RG
Unsere Art.Nr.: 134401
Gewicht: 0.800

■ Beschreibung


Not-Aus-Hauptschalter für Frontbefestigung bis 7,5 kW 400V~/AC-3 mit Nullspannungsauslösung
Der Schalter kann z.B. durch einen Not-Aus-Schalter fernausgelöst werden (siehe Schaltplan).

■ Eigenschaften

- Eindeutige Stellungsanzeige mit 0 und I
- Kontakttrennung durch zwangsöffnende Kontakte
- **mit Unterspannungsauslösung 400V**
- mit Netzanschlussklemmen-Abdeckung mit Warnzeichen
- in Nullstellung abschließbar


■ Technische Daten

Schaltelement	3-pol., 25A
Spulenspannung	400 V AC
Schaltleistung AC-3	7,5 kW (EN 60947-3)
Schaltleistung AC-23 A/B	11,0 kW (EN 60947-3)
Bemessungsstrom I_u	25 A
Betriebsspannung	400V~
Kabeleinführung	2 x M20
Schutzart	IP54, spritzwassergeschützt



HS165-230V

Durch Entfernen der Verbindung 14-D2 können bauseitige Elemente (Öffner) angeschlossen werden, z.B. Not-Aus-Taster



HS165-400V

