KAHLHORN
Technischer Handel

Dipl.-Ing. (FH) Peter Kahlhorn
Rambeeler Str. 6
23936 Upahl
UID: DE 174 168 707

Telefon: 038822 / 827953
E-Mail: info@kahlhorn.de
Web: www.kahlhorn.de



# E-T-A Schutzschalter 2-5700-iG2-P10-5,0 A

| | |
|---|---|
| Hersteller: | E-T-A |
| Hersteller-Typ: | 2-5700-iG2-P10-5A |
| Unsere Art.Nr.: | 2-5700-P10-5.0 |
| Gewicht: | 0.050 |

## Beschreibung

Dieser Schalter lässt sich nicht von Hand auslösen. Er löst nur bei Überstrom aus,

Einpoliger thermischer Überstrom-Schutzschalter **ohne manuelle Auslösung**

Zuverlässiges Schaltverhalten durch Sprungschalt- mechanismus und unbeeinflussbare Freiauslösung. Erfüllt die Geräteschutzschalternorm EN 60934 (IEC 60934): R-Typ, TO.

## Ersatz für Weber Unimat T12-211

Verwendbar als Ersatz für Weber Unimat T12-211, evtl. T13-211 (Bitte Abmessungen beachten)

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Nennströme** | siehe Auswahl |
| **Nennspannung** | AC 240 V, DC 28 V |
| **Schutzart** | Betätigungsbereich IP40, Anschlussbereich IP00 |
| **Isolation** | im Betätigungsteil verstärkte Isolierung |
| **Umgebungstemperatur** | -20...60 °C |
| **Abschaltung** | thermisch, einpolig (träge) |
| **Zulassung** | VDE (EN 60934), CCC, SEV, CSA/UL, BV |
| **Einbau** | mit Gewindehals |
| **Anschluss** | P10: Flachstecker 6,3 mm<br>K10: Klemmen M4x6 |

## Typische Anwendungsgebiete

Elektromotoren, Ladegleichrichter, Transformatoren, Haushalt- und Büromaschinen, elektrische Werkzeuge, Kraftfahrzeug-Bordnetze.