



Nolta Kondensatorstecker 20 μ F mit Ein/Aus-Schalter

Hersteller:	Nolta
Hersteller-Typ:	81 532906...41
Unsere Art.Nr.:	815329XX
Gewicht:	0.320

■ Beschreibung

Schutzkontakt-Stecker mit integriertem Betriebskondensator 20 μ F und Überstromschutz 1,0 - 16,0 A.

Verwendung bei Motoren, in deren Gehäuse kein Kondensator Platz hat, z.B bei Tiefbrunnenpumpen und

■ Technische Daten

Spannung	250 V~
Kondensator	20 μ F
Überstromschutz	1,0 - 16,0 A
Schutzart	IP44, sprühwassergeschützt
Steckerteil	Schutzkontakt, 2-polig
Gehäusematerial	Polycarbonat
Abmessungen (L x B x H)	140 x 66 x 88 mm