


Tripus Schalter für Rasenmäher und Vertikutierer mit Motorschutz



Hersteller: Tripus
Hersteller-Typ: 202P6..
Unsere Art.Nr.: SSK799
Gewicht: 0.350



■ Beschreibung

Sicherheitsschalter (Totmannschalter) mit Überlastschutz für die meisten handelsüblichen Elektro-Rasenmäher und Vertikutierer mit einem Griffrohr(Holm)-Ø von 18-22 mm.

Zum Einschalten muss der gelbe Knopf zum Lösen der Einschaltsperrung gedrückt werden. Anschließend kann der Handhebel zum Holm gezogen und der Sperrknopf losgelassen werden. Sobald man den Griffhebel loslässt, schaltet der Schalter ab und ist wieder gegen unbeabsichtigtes Einschalten gesperrt.

■ Eigenschaften

- Holm-Anbauschalter für Holm-Ø 18-22 mm, Lochabstand 44mm
- Zweihand-Sicherheitsschalter (Totmannschaltung)
- Einhand-Handhebel rechts
- Ein / Aus (0 - 1, tastend)
- mit Überlastschutz (Motorschutz) mit automatischer Rückstellung

■ Technische Daten

Spannung Ue	230 V~
Schaltvermögen AC-3	max. 12 A / 240 V (je nach Überlastschutz)
Überlastschutz	5,5-12 A, fest eingestellt, Varianten siehe Tabelle
Schutzart	IP44 (Schutz gegen Staubablagerungen und Spritzwasser)
Steckerteil	Schutzkontakt, CEE 7/4, 2-polig
Anschlusskabel	1,8 m, H05RN-F 2X1 mit Flachsteckungen 6,3 x 0,8mm
Holmdurchmesser	Ø 18 - 22 mm
Holmlochabstand	44 mm
Gehäuse	PP / schwarz
Maße (LxBxH)	ca. 147 x 163 x 104 mm
nach Norm	VDE 0620/05.92

■ Häufig gestellte Fragen

Passt der Schalter zum Rasenmäher Typ X vom Hersteller A ?

Diese Frage können wir leider nicht beantworten, da wir nicht über Datenblätter und Maßblätter von bestimmten Typen verfügen.

Vergleichen Sie bitte die Abmessungen Ihres Schalters, bzw. Rasenmähers mit dem Maßblatt.

Welchen Motorschutz brauche ich?

Wählen Sie den Motorschutz, der etwa 10-15% über dem Nennstrom des Motors laut Typenschild liegt.

